

smartMon PRO PIR Modul

Je intelligenter, desto nachhaltiger

Das smartMon pro PIR Modul - die Erfassung von Bewegung

Leistungsmerkmale:

PIR-Sensormodul, welches in Verbindung mit einem Präsenzmelder die Päsenzsteuerung übernimmt.

Durch das Modul ist der Päsenzmelder im ZigBee Netzwerk ansprechbar und kann den jeweiligen Leuchten zugeordnet werden.


Das Netzwerk ist via ZigBee Protokoll verschlüsselt.

Zum Hinzufügen der Geräte im High Security Modus sind auf den Geräten Install Codes und Adressen angegeben.

Technische Daten:

Abmessungen (mm)	163 x 83 x 32 (Gehäuse) 202 x 83 x 32 (mit Antenne)
Betriebstemperatur	ta: -5...50°C
Tc:	max. 55°C
Bedienelemente	2 Taster im Gehäuse
Spannungsversorgung	Vin: 195-250V/AC
Stromverbrauch	< 3W
Anschlüsse	L, N, N, PIR 1(N), PIR 2 (L)
Schaltspannung	AC 7V – 250V, DC 10V – 350V
AntenneReichweite	ca. 30 Meter im Gebäude ca. 100 Meter im freien
Frequenzbereich	2,4 GHz
Sendeleistung	0...8dBm
IEEE Standard	802.15.4
Transceiver	Telegesis ETRX357
Kennzeichnung	CE

Anschlussbelegung:



Typische Verdrahtung:

