


Frinco

LED Strahler und Scheinwerfer



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Strahler und Scheinwerfer
- Produzent: SML
- Familie: Frinco
- Artikel Nr.: SX-53-1628013-AN
- EAN Nr.: 9010086264648

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2166lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 22W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss
- Abdeckung: Sicherheitsglas
- Farbe: Anthrazit

Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 240x130mm H105mm

Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

SML | SX-53-1628013-AN

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen


}
LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED Strahler und Scheinwerfer



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Strahler und Scheinwerfer
- Produzent: SML
- Familie: Frinco
- Artikel Nr.: SX-53-1628013-B
- EAN Nr.: 9010086264655

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 2166lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 22W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss
- Abdeckung: Sicherheitsglas
- Farbe: Schwarz

Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 240x130mm H105mm

Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

SML | SX-53-1628013-B

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012